

Vielen Dank für Ihren Einkauf!
Sie haben ein hochwertiges Qualitätsprodukt von LCD erworben.

Lieferumfang:

- Leuchtengehäuse, inkl. LED
- Montagekit (4 Schrauben, 4 Dübel, 4 Dichtungsscheiben)

Benötigtes Werkzeug:

- Inbusschlüssel SW 2,5
- Bohrmaschine
- Schlitzschraubendreher

Montage:

1. Lösen Sie die seitliche Madenschrauben mit dem Inbusschlüssel. Nehmen Sie nun die Wandplatte ab. Setzen Sie daraufhin die innenliegenden Schalter auf die gewünschte Lichtfarbe und Abstrahlrichtung (nur oben, oben & unten, nur unten).
3000 Kelvin = warm-weiß
4000 Kelvin = kalt-weiß
2. Durchstoßen Sie die Gummidichtung mit einem spitzen Gegenstand (z. B. Schraubendreher). Bitte verwenden Sie hierzu kein Messer, die entstandenen Schlitzte können weiter aufreißen und Undichtigkeit verursachen! Ziehen Sie jetzt das Anschlusskabel durch die Gummidichtung.
3. Halten Sie daraufhin die Wandplatte an die Wand und zeichnen Sie die zwei Bohrlöcher an. Bohren Sie nun beide Löcher in die Wand und setzen Sie die mitgelieferten Dübel ein. Vorsicht, die mitgelieferten Dübel sind nicht für alle Wände geeignet! Setzen Sie anschließend zuerst jeweils eine Dichtungsscheibe zwischen Schraube und Wandplatte und schrauben Sie diese daraufhin an der Wand fest.
4. Schließen Sie nun die drei Adern an die jeweils vorgesehene Hebelklemme in der Leuchte an. Vor dem Anklemmen muss bei jeder Kabelader ein Stück der Isolierung entfernt werden, allerdings nicht mehr als ein Zentimeter. Vorsicht, die Adern des Kabels müssen bis zur Isolierung in die vorgesehene Buchse eingeführt werden!
5. Stecken Sie jetzt den Leuchtenkorpus auf die Wandplatte und befestigen Sie diese wieder mit der seitlichen Madenschrauben. Achten Sie darauf, dass die innen liegenden Kabel nicht zwischen Wandplatte und Leuchtenkorpus eingequetscht werden.

Elektrische Bauteile dürfen nur von Elektrofachpersonal installiert werden!
Für die Installation und den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Die LED-Lampen sind elektronische Geräte und damit empfindlich gegen Überspannung. Aus diesem Grund empfiehlt LCD den Einbau eines Überspannungsschutzes (SPD) um die Gefahr einer Beschädigung zu vermeiden. Wir weisen ausdrücklich nochmals darauf hin, dass unsere Leuchten nicht seewasser- bzw. chlorwasserbeständig sind.

Typ 5190 & 5191 enthalten Lichtquellen der Energieeffizienzklasse F.
Typ 5192 & 5193 enthalten Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.



Montageanleitung für Up & Down Wandleuchte Typ 5190, 5191, 5192 und 5193

Nur für die Wandmontage

Maße 5190 & 5191:

Höhe: 6,00 cm
Breite: 20,00 cm
Tiefe: 10,00 cm

Leuchtmittel 5190 & 5191:


10 W, LED
ca. 3000/4000 Kelvin,
900-1050 lm

Maße 5192 & 5193:


Höhe: 6,00 cm
Breite: 30,00 cm
Tiefe: 15,00 cm

Leuchtmittel 5192 & 5193:

15 W, LED
ca. 3000/4000 Kelvin,
1650-1800 lm



Typ 5190 & 5192



Typ 5191 & 5193